

点滅球 C7・C9

特長

- ガラスの中にバイメタルを取り付けたローソク型点滅電球です。電飾用によく使用されております。

用途

- 店舗、電飾用



C7 E12(C)

C7 E12(Y)

C9 E17(C)

点滅球 C7・C9

口金	形名	ガラス球			全長 (mm)	消費電力 (W)	定格寿命 (h)
		仕上	形式	径(mm)			
E12	点滅球 C7 E12 100V 8W(C)	クリア	C	23	54	8	300
	点滅球 C7 E12 100V 8W(R) 透明染	レッド	C	23	54	8	300
	点滅球 C7 E12 100V 8W(B) 透明染	ブルー	C	23	54	8	300
	点滅球 C7 E12 100V 8W(G) 透明染	グリーン	C	23	54	8	300
	点滅球 C7 E12 100V 8W(Y) 透明染	イエロー	C	23	54	8	300
	点滅球 C7 E12 100V 8W(P) 透明染	ピンク	C	23	54	8	300
	点滅球 C7 E12 100V 8W(S)	ホワイト	C	23	54	8	300
E17 ^{※1}	点滅球 C9 E17 100V 10W(C)	クリア	C	30	72	10	300
	点滅球 C9 E17 100V 10W(R) 透明染	レッド	C	30	72	10	300
	点滅球 C9 E17 100V 10W(B) 透明染	ブルー	C	30	72	10	300
	点滅球 C9 E17 100V 10W(G) 透明染	グリーン	C	30	72	10	300
	点滅球 C9 E17 100V 10W(Y) 透明染	イエロー	C	30	72	10	300
	点滅球 C9 E17 100V 10W(P) 透明染	ピンク	C	30	72	10	300

※1 在庫限り品

ジスプライト



DS-1 E26

取付構造	形名	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	閃光周期 (秒)	寿命 (h)	寸法 (mm)	種別
E26口金	DS-1 E26	AC100	約4	約1	10000	φ87×135	自発光型
E26口金	DS-2 E26	AC100	約8	約1	10000	φ87×135	自発光型
E26口金	GF-10 E26	AC100	約10	5-10回閃光1秒休止	10000	φ87×135	自発光型

●発光色 :5色…クリア、赤、橙、緑、青

1. 発光周期は電源電圧、電波周波数、周囲温度等により変わることがあります。
2. 口金付は一般電球用ソケットでご使用できます。
灯体は防滴ですが、屋外でご使用の場合は防水ソケットをお使いの上、口金部に水が入らないように取り付けてください。
3. 灯体の汚れは中性洗剤、石鹼水等を使い布で拭き取ってください。(シンナー、ベンジン、アルコール等は使わないでください。)

フラッシュライト サンビーマー



BE E26

取付構造	形名	定格電圧 (V)	消費電力 (W)	発光回数 (分)	製品寿命 (h)	寸法 (mm)	種別
E12口金	BE-100 E12	AC100	2	約100回	5000	φ55×80	自発光型
E17口金	BE-100 E17	AC100	2	約100回	5000	φ55×79.5	自発光型
E26口金	BE-100 E26	AC100	2	約100回	5000	φ55×78	自発光型

●発光色 :5色…クリア、赤、黄、青、蛍光緑

1. 発光周期は電源電圧、電波周波数、周囲温度等により変わることがあります。
2. 口金付は一般電球用ソケットでご使用できます。
灯体は防滴ですが、屋外でご使用の場合は防水ソケットをお使いの上、口金部に水が入らないように取り付けてください。
3. 灯体の汚れは中性洗剤、石鹼水等を使い布で拭き取ってください。(シンナー、ベンジン、アルコール等は使わないでください。)