

表示灯LED電球

白熱ランプ互換用LEDランプ

中ナツメ球・中パネル球・小パネル球・火災報知器に

AC
DC

高輝度

極性
無し

E10
E12
BA9S

表示灯
代替

ECO
省エネ



中ナツメ球・中パネル球・小パネル球
火災報知器用の代替用LEDランプ^(※注2)

- 制御盤、操作盤用表示灯
- 省電力で高輝度
- フィラメントが無く、振動に強い
- 4万時間の長寿命・メンテナンスフリー

仕様一覧

T20E12(中ナツメ球)形

※下記表以外の発光色、電圧も制作可能です、ご相談下さい。

型名	発光色	定格電圧	口金	消費電力	寸法	質量
TZT20E12-110V.TD6-W	白	AC/DC110V	E12	0.9W	φ22×48 mm	14g
TZT20E12-110V.TD6-R	赤					
TZT20E12-110V.TD6-U	アンバー					
TZT20E12-18V.C6-W	白	AC/DC18V		0.6W		
TZT20E12-18V.C6-R	赤					
TZT20E12-18V.C6-U	アンバー					
TZT20E12-6.3V.C6-W	白	AC/DC6.3V		0.3W		
TZT20E12-6.3V.C6-R	赤					
TZT20E12-6.3V.C6-U	アンバー					

T13E12(中パネル球)形

※下記表以外の発光色、電圧も制作可能です、ご相談下さい。

型名	発光色	定格電圧	口金	消費電力	寸法	質量
TZT13E12-110V.C1-W	白	AC/DC110V	E12	0.6W	φ12×29 mm	7g
TZT13E12-110V.C1-R	赤					
TZT13E12-110V.C1-U	アンバー					
TZT13E12-18V.C1-W	白	AC/DC18V		0.4W		
TZT13E12-18V.C1-R	赤					
TZT13E12-18V.C1-U	アンバー					
TZT13E12-6.3V.C1-W	白	AC/DC6.3V				
TZT13E12-6.3V.C1-R	赤					
TZT13E12-6.3V.C1-U	アンバー					

T10E10 & T10BA9S(小パネル球)形

※下記表以外の発光色、電圧も制作可能です、ご相談下さい。

型名	発光色	定格電圧	口金	消費電力	寸法	質量
TZT10E10-110V.C1-W	白	AC/DC110V	E10 または BA9S	0.6W	φ11×28 mm	5g
TZT10E10-110V.C1-R	赤					
TZT10E10-110V.C1-U	アンバー					
TZT10E10-18V.C1-W	白	AC/DC18V		0.4W		
TZT10E10-18V.C1-R	赤					
TZT10E10-18V.C1-U	アンバー					
TZT10E10-6.3V.C1-W	白	AC/DC6.3V				
TZT10E10-6.3V.C1-R	赤					
TZT10E10-6.3V.C1-U	アンバー					

※口金BA9Sの場合、型名は「E10」部分が「BA9S」に代わります。

火災報知機用、非常警報用LEDランプ^(P型)

型名	発光色	定格電圧	口金	消費電力	寸法	質量
LE-12R 6VPC	赤	AC/DC6V	E12	0.2W	φ22×33 mm	4g
LE-12R 6VPA-4		DC6V		0.9W		
LE-12R 24VPBR		AC/DC24V		0.4W		
LE-12R 30VPBR		AC/DC30V		0.6W		
LE-12R 110VPA		AC110V		1.1W		

※注1) PBRシリーズのLED点灯数: AC電源使用時はLED5個点灯、DC電源使用時はLED3個点灯となります。

※注2) 白熱ランプからLEDランプへの変更に際しては、負荷(電流)の大きさによって電圧が変化する電源の場合がありますので、注意が必要です。ご相談ください。