

シャンデリア電球

特長

- ガラス球の形状が炎型の電球。クリスタルシャンデリアの器具やブラケット等に取り付けて、またランプ単体でもムード照明が演出できます。

用途

- 多灯用シャンデリア、ブラケット、ペンダント



| 口金 | 形名 | ガラス球 | | | 全長 (mm) | 消費電力 (W) | 全光束 (lm) | 定格寿命 (h) |
|-----|------------------------|------|----|-------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 仕上 | 形式 | 径(mm) | | | | |
| E12 | C32 E12 C 110V 10W | クリア | C | 32 | 96 | 10 | 60 | 1500 |
| | C32 E12 C 100/110V 25W | クリア | C | 32 | 96 | 25 | 210 | 1500 |
| | C32 E12 C 100/110V 40W | クリア | C | 32 | 96 | 40 | 420 | 1500 |
| | C32 E12 W 110V 10W | ホワイト | C | 32 | 96 | 10 | 55 | 1500 |
| | C32 E12 W 100/110V 25W | ホワイト | C | 32 | 96 | 25 | 190 | 1500 |
| | C32 E12 W 100/110V 40W | ホワイト | C | 32 | 96 | 40 | 380 | 1500 |
| E14 | C32 E14 C 110V 10W | クリア | C | 32 | 100 | 10 | 60 | 1500 |
| | C32 E14 C 100/110V 25W | クリア | C | 32 | 100 | 25 | 210 | 1500 |
| | C32 E14 C 100/110V 40W | クリア | C | 32 | 100 | 40 | 420 | 1500 |
| | C32 E14 W 110V 10W | ホワイト | C | 32 | 100 | 10 | 55 | 1500 |
| | C32 E14 W 100/110V 25W | ホワイト | C | 32 | 100 | 25 | 190 | 1500 |
| | C32 E14 W 100/110V 40W | ホワイト | C | 32 | 100 | 40 | 380 | 1500 |
| E17 | C32 E17 C 110V 10W | クリア | C | 32 | 97 | 10 | 60 | 1500 |
| | C32 E17 C 100/110V 25W | クリア | C | 32 | 97 | 25 | 210 | 1500 |
| | C32 E17 C 100/110V 40W | クリア | C | 32 | 97 | 40 | 420 | 1500 |
| | C32 E17 C 100/110V 60W | クリア | C | 32 | 97 | 60 | 690 | 1500 |
| | C32 E17 W 110V 10W | ホワイト | C | 32 | 97 | 10 | 55 | 1500 |
| | C32 E17 W 100/110V 25W | ホワイト | C | 32 | 97 | 25 | 190 | 1500 |
| E26 | C37 E26 C 110V 10W | クリア | C | 37 | 100 | 10 | 60 | 1500 |
| | C37 E26 C 100/110V 25W | クリア | C | 37 | 100 | 25 | 210 | 1500 |
| | C37 E26 C 100/110V 40W | クリア | C | 37 | 100 | 40 | 420 | 1500 |
| | C37 E26 C 100/110V 60W | クリア | C | 37 | 100 | 60 | 690 | 1500 |
| | C37 E26 W 110V 10W | ホワイト | C | 37 | 100 | 10 | 55 | 1500 |
| | C37 E26 W 100/110V 25W | ホワイト | C | 37 | 100 | 25 | 190 | 1500 |
| | C37 E26 W 100/110V 40W | ホワイト | C | 37 | 100 | 40 | 380 | 1500 |
| | C37 E26 W 100/110V 60W | ホワイト | C | 37 | 100 | 60 | 690 | 1500 |

カラーシャンデリア球 耐熱透明

特長

- 従来の耐熱着色ではできなかった耐熱透明カラー着色。

用途

- 店舗照明、ホテル、レストラン、アクセント照明



C32 E17(RT) C32 E12(BT) C32 E17(AT) C37 E26(GT)

| 口金 | 形名 | ガラス球 | | | 全長 (mm) | 消費電力 (W) | 定格寿命 (h) |
|-----|--------------------------|------|----|-------|------------|-------------|-------------|
| | | 仕上 | 形式 | 径(mm) | | | |
| E12 | C32 E12 100/110V 25W(RT) | レッド | C | 32 | 96 | 25 | 1000 |
| | C32 E12 100/110V 25W(BT) | ブルー | C | 32 | 96 | 25 | 1000 |
| | C32 E12 100/110V 25W(GT) | グリーン | C | 32 | 96 | 25 | 1000 |
| | C32 E12 100/110V 25W(AT) | アンバー | C | 32 | 96 | 25 | 1000 |
| | C32 E12 100/110V 40W(RT) | レッド | C | 32 | 96 | 40 | 1000 |
| | C32 E12 100/110V 40W(BT) | ブルー | C | 32 | 96 | 40 | 1000 |
| | C32 E12 100/110V 40W(GT) | グリーン | C | 32 | 96 | 40 | 1000 |
| | C32 E12 100/110V 40W(AT) | アンバー | C | 32 | 96 | 40 | 1000 |
| E17 | C32 E17 100/110V 25W(RT) | レッド | C | 32 | 97 | 25 | 1000 |
| | C32 E17 100/110V 25W(BT) | ブルー | C | 32 | 97 | 25 | 1000 |
| | C32 E17 100/110V 25W(GT) | グリーン | C | 32 | 97 | 25 | 1000 |
| | C32 E17 100/110V 25W(AT) | アンバー | C | 32 | 97 | 25 | 1000 |
| | C32 E17 100/110V 40W(RT) | レッド | C | 32 | 97 | 40 | 1000 |
| | C32 E17 100/110V 40W(BT) | ブルー | C | 32 | 97 | 40 | 1000 |
| | C32 E17 100/110V 40W(GT) | グリーン | C | 32 | 97 | 40 | 1000 |
| | C32 E17 100/110V 40W(AT) | アンバー | C | 32 | 97 | 40 | 1000 |
| E26 | C37 E26 100/110V 25W(RT) | レッド | C | 37 | 100 | 25 | 1000 |
| | C37 E26 100/110V 25W(BT) | ブルー | C | 37 | 100 | 25 | 1000 |
| | C37 E26 100/110V 25W(GT) | グリーン | C | 37 | 100 | 25 | 1000 |
| | C37 E26 100/110V 25W(AT) | アンバー | C | 37 | 100 | 25 | 1000 |
| | C37 E26 100/110V 40W(RT) | レッド | C | 37 | 100 | 40 | 1000 |
| | C37 E26 100/110V 40W(BT) | ブルー | C | 37 | 100 | 40 | 1000 |
| | C37 E26 100/110V 40W(GT) | グリーン | C | 37 | 100 | 40 | 1000 |
| | C37 E26 100/110V 40W(AT) | アンバー | C | 37 | 100 | 40 | 1000 |